



Mobilna stacja ładowania EV.11.TWIN

Moc ładowania 2 x 11kW

2x gniazdo ładowania typu 2 z blokadą

Wbudowany czujnik prądu upływowego DC

Wskaźnik LED stanu

Zabezpieczenie: 2 x FI 40 A / 4 / 0,03 A (TYP A 25AT), 2 x LS 16 A 3 fazy C, zabezpieczenie

wstępne przewodu zasilającego maks. 32 A

Podłączenie stałe do zacisków głównych 5 x 10 mm² (OVE EN IEC 61851 / tryb ładowania 3)

Opcjonalnie: cyfrowy licznik energii elektrycznej (dla obu punktów ładowania)

Wytrzymała metalowa obudowa, zamykana

Odporność na warunki atmosferyczne IP44 (w stanie zamkniętym)

Wymiary ze stelażem: (szer. x wys. x gł.): 380x1110x300mm



Informacje ogólne

ID produktu	6400100
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	6400100
Długość netto	0,300 m
Szerokość netto	0,380 m
Wysokość netto	1,110 m
Masa netto	24 kg
PKWiU	27.12.40.0
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EC002883)
Grupa	Stacje ładowania dla e-mobilności (EG020047)

Wykonanie przyłącza od strony instalacji	Inne
Zakres napięcia wejściowego	230..400 [V]
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	22 [kW]
Napięcie wyjściowe dla DC	Nie dotyczy
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC	Nie dotyczy
Liczba punktów ładowania	2
Maks. moc na punkt ładowania	11 [kW]
Możliwość montażu na stojaku	Tak
Szerokość	380 [mm]
Wysokość	1100 [mm]
Głębokość	300 [mm]
Liczba złączy ładowania typu 1	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 2	2
Liczba złączy ładowania typu GB AC	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu GB DC	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu GB	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 3	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO	Nie dotyczy
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	Nie dotyczy
Z przyłączem	Nie dotyczy
Liczba domowych gniazdek elektrycznych	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A	2
Długość kabla ładowania	Nie dotyczy
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B	Nie dotyczy
Wykrywanie prądu różnicowego DC	Tak
Wykrywanie zgrzania styków	Nie dotyczy
Z wyłącznikiem nadprądowym	Tak
Możliwość pracy w sieci jako master	Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)	Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN	Nie
Praca w sieci przez WLAN	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G	Nie dotyczy
Z licznikiem energii	Nie
Z przełącznikiem kluczykowym	Nie dotyczy
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID	Nie
NFC (Near Field Communication)	Nie

Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym	Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem	Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)	Nie dotyczy
Podłącz i ładuj (ISO 15118)	Tak
Z wyświetlaczem	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Stal
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK08
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie dotyczy
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie dotyczy
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie dotyczy
Z obsługą IFTTT	Nie dotyczy
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji	Nie dotyczy
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania	Nie
Przekrój przewodu do podłączenia	2,5..10 [mm²]
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)	Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID	Nie

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Ilość	1

Załączniki

Karta danych produktowych	https://files.etim-mapper.com/pce/6400100_EN.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/id/jjO7uCUZOmzSJNHJDa c689c4e9016621
Rysunek	https://files.etim-mapper.com/pce/EV11_TWIN_2D.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/6400100_6400200_zoom.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/6400100.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://files.etim-mapper.com/pce/6400100_mit-Untergestell.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11237_EV11_TWIN_KA_V1_1_A4_PL_EN_INSTRUKCJA.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/eMob_Baustrom-Ladeverteilerr_EV11_TWIN_PL_1str.pdf

Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/eMob_Baustrom-Ladeverteilung_EV11_TWING_PL_1str.pdf
------	---