



## Wallbox EV11.3 5m przewód Typu 2 11kW

Wallbox EV11.3 - stacja ładowania pojazdów elektrycznych<br>Podłączenie: (230)400V AC, 50Hz, (jedno)3-fazowe<br>Liczba jednostek ładujących: 1<br>stały kabel do ładowania 5m<br>ze złączem typu 2<br>Maks. moc na punkt ładowania: 11kW (3,7kW jednofazowe)<br>Prąd ładowania (maks.): 16A<br>Nominalna moc przyłączeniowa: 11kW<br>Zabezpieczenie: zintegrowane, Prąd awarii DC (moduł RCM 6mA)<br>Materiał obudowy/osłony: tworzywo sztuczne (ABS), kolor: czarny<br>Zamykana pokrywa<br>WxSzxG: 395x262x126 mm<br>Sposób montażu: Montaż na ścianie<br>Stopień ochrony: IP44<br>Wytrzymałość na uderzenia: IK08<br>Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C<br>Normy: wg. EN 61851-1, IEC 61439-7



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ID produktu               | 37031110-ss   |
| GTIN                      | 9003399605321 |
| Nazwa producenta          | PCE           |
| ID produktu wg producenta | 37031110-ss   |
| Kraj pochodzenia          | Polska (PL)   |
| Długość netto             | 395 m         |
| Szerokość netto           | 262 m         |
| Wysokość netto            | 126 m         |
| Masa netto                | 3,600 kg      |
| ID grupy rabatowej        | net_price     |
| Wskaźnik REACH            | Brak danych   |
| Data REACH                | 2025-07-23    |
| PKWiU                     | 27.90.45.0    |
| Kod celny towaru          | 85371098      |

## Opis ETIM

|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Klasa                                                           | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EC002883) |
| Grupa                                                           | Stacje ładowania dla e-mobilności (EG020047)       |
| Wykonanie przyłącza od strony instalacji                        | Inne                                               |
| Zakres napięcia wejściowego                                     | 230..400 [V]                                       |
| Częstotliwość                                                   | 50 Hz                                              |
| Moc znamionowa                                                  | 11 [kW]                                            |
| Napięcie wyjściowe dla DC                                       | Nie dotyczy                                        |
| Maksymalny prąd wyjściowy dla DC                                | Nie dotyczy                                        |
| Liczba punktów ładowania                                        | 1                                                  |
| Maks. moc na punkt ładowania                                    | 11 [kW]                                            |
| Szerokość                                                       | 262 [mm]                                           |
| Wysokość                                                        | 395 [mm]                                           |
| Głębokość                                                       | 126 [mm]                                           |
| Liczba złączy ładowania typu 1                                  | Nie dotyczy                                        |
| Liczba złączy ładowania typu 1 CCS                              | Nie dotyczy                                        |
| Liczba złączy ładowania typu 2                                  | 1                                                  |
| Liczba złączy ładowania typu 2 CCS                              | Nie dotyczy                                        |
| Liczba gniazd ładowania typu 2                                  | Nie dotyczy                                        |
| Liczba złączy ładowania typu GB AC                              | Nie dotyczy                                        |
| Liczba złączy ładowania typu GB DC                              | Nie dotyczy                                        |
| Liczba gniazd ładowania typu GB                                 | Nie dotyczy                                        |
| Liczba gniazd ładowania typu 3                                  | Nie dotyczy                                        |
| Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO                          | Nie dotyczy                                        |
| Liczba gniazd CEE (IEC 60309)                                   | Nie dotyczy                                        |
| Z przyłączem                                                    | Nie dotyczy                                        |
| Liczba domowych gniazdek elektrycznych                          | Nie dotyczy                                        |
| Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A                    | Nie dotyczy                                        |
| Długość kabla ładowania                                         | 5 [m]                                              |
| Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym        | Nie                                                |
| Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B                    | Nie dotyczy                                        |
| Wykrywanie prądu różnicowego DC                                 | Tak                                                |
| Wykrywanie zgrzania styków                                      | Tak                                                |
| Z wyłącznikiem nadprądowym                                      | Nie                                                |
| Możliwość pracy w sieci jako master                             | Nie                                                |
| Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender) | Nie                                                |
| Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN                      | Tak                                                |
| Praca w sieci przez WLAN                                        | Nie                                                |
| Standard komunikacji bezprzewodowej 4G                          | Nie                                                |
| Standard komunikacji bezprzewodowej 5G                          | Nie dotyczy                                        |
| Z licznikiem energii                                            | Nie                                                |
| Z przełącznikiem kluczykowym                                    | Nie dotyczy                                        |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID                   | Nie               |
| NFC (Near Field Communication)                          | Nie               |
| Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym         | Nie               |
| Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem      | Tak               |
| Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)                  | Nie dotyczy       |
| Podłącz i ładuj (ISO 15118)                             | Nie               |
| Z wyświetlaczem                                         | Nie dotyczy       |
| Materiał obudowy                                        | Tworzywo sztuczne |
| Stopień ochrony (IP)                                    | IP44              |
| Odporność uderowa                                       | IK08              |
| Kompatybilny z Apple HomeKit                            | Nie dotyczy       |
| Kompatybilny z Asystentem Google                        | Nie dotyczy       |
| Kompatybilny z Amazon Alexa                             | Nie dotyczy       |
| Z obsługą IFTTT                                         | Nie dotyczy       |
| Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji              | Nie dotyczy       |
| Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania           | Nie               |
| Przekrój przewodu do podłączenia                        | 1,5..10 [mm²]     |
| System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia) | Nie               |
| Z licznikiem energii zgodnym z MID                      | Nie               |

## Informacje zamówieniowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka |
| Minimalna ilość            | 1      |
| Interwał ilości zamówienia | 1      |
| Jednostka zawartości       | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1      |

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość                | 1      |

## Informacje cenowe

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena katalogowa | 0,00       |
| VAT             | 0,20       |
| Data początkowa | 2024-08-22 |

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_EN.pdf">https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_EN.pdf</a>                                       |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/id/LFv5VRtm19vAWP8eHg83oYgpyAf0ehyx">https://etim-mapper.com/product-card/id/LFv5VRtm19vAWP8eHg83oYgpyAf0ehyx</a> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek                 | <a href="https://www.pce.pl/images/produkty/Zeichnung Wallbox EV11_3.pdf">https://www.pce.pl/images/produkty/Zeichnung Wallbox EV11_3.pdf</a>                                                                           |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_zoom.jpg">https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_zoom.jpg</a>                                                                   |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_1.jpg">https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_1.jpg</a>                                                                         |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_2.jpg">https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_2.jpg</a>                                                                                                 |
| Instrukcja obsługi      | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_IMO_V1_2_PL_WEB_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_IMO_V1_2_PL_WEB_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf</a>                   |
| Instrukcja obsługi      | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/11229_EV11_3_WALLBOX_DIGITALE_SIGNALE_V1_2_PL_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/11229_EV11_3_WALLBOX_DIGITALE_SIGNALE_V1_2_PL_NAJNOWSZA_WERSJA.pdf</a> |
| Dokument marketingowy   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_DE_EN_2024-01.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_DE_EN_2024-01.pdf</a>                                                                       |
| Dokument marketingowy   | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_PL_2024-09.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_PL_2024-09.pdf</a>                                                                             |
| Inne                    | <a href="https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_MOM_V1_0_EN_WEB.pdf">https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_MOM_V1_0_EN_WEB.pdf</a>                                                     |